

Installations-Anleitung zum KN2400-Update

1. Aktuelle Version anzeigen:

- Schalten Sie das Keyboard aus.
- Drücken Sie im SOUND GROUP-Bereich die ersten drei Tasten in der oberen Reihe [PIANO]-[STRINGS & VOCAL]-[GUITAR & HARPSI] und halten diese während des Einschaltens gedrückt.
- Nach dem Einschalten sehen Sie dann rechts unten im Display die Versionsnummer.
- Sollte die Versionsnummer gleich oder sogar höher sein, als die hier angebotene, ist ein Update nicht notwendig.

2. Erstellen des Updates auf Diskette:

- Das Update besteht aus 2 Disketten, halten Sie also zwei formatierte HD-Disketten bereit.
- Beschriften Sie die erste Diskette mit z.B. DISK 1 und legen Sie sie in das Laufwerk Ihres Computers ein.
- Öffnen Sie nun die Datei kn24_11a.exe durch Doppelklick und folgen Sie den Anweisungen in den Popup-Fenstern.
- Nach dem Kopiervorgang beschriften Sie die zweite Diskette mit z.B. DISK 2 und legen diese nun in das Laufwerk Ihres Computers ein.
- Jetzt öffnen Sie die Datei kn24_11b.exe durch Doppelklick und folgen wieder den Anweisungen in den Popup-Fenstern.

3. Das Update am KN2400:

- Legen Sie die erste Diskette in das Laufwerk ein, drücken Sie die ersten 4 Panel Memory Tasten und halten Sie diese gedrückt, schalten Sie dabei das Instrument ein.
- Wählen Sie im Display UPDATE so oft, bis der Vorgang beginnt.
- Bei der Meldung CHANGE DISK 2/2 legen Sie die zweite Diskette ein.
- Nach dem Update schalten Sie das Keyboard aus und nach etwa 2-3 Sekunden wieder ein.

CA-Software übernimmt keinerlei Verantwortung für auftretende Fehler oder Beschädigungen durch das Update! Machen Sie sicherheitshalber bei dem in Punkt 3 beschriebenen Vorgang statt "UPDATE" zuerst ein "CHECK".